



### FB3T-5-16-21

FB3T-5-16-21, Filtre du troisième harmonique pour réseau triphasé (50 Hz)

Code: R78123. DESCATALOGADO

> Système: Triphasé + Neutre > Fréquence (Hz): 50

> Courant máx.neutre: 16

#### La description

Les filtres FB3 sont des filtres de blocage du 3e harmonique, conçus pour réduire ce dernier au sein d'installations à charges monophasées déformantes.

#### **Application**

Charges monophasées : ordinateurs, écrans TFT, projecteurs, etc.







## FB3T-5-16-21

Filtre de troisième harmonique

Code: R78123.

### Spécifications

Alimentation en courant alternatif	
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	Hasta 750 Vca
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	300 x 200 x 200 (mm)
Poids (kg)	16
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 21 (UNE-EN 60529)
Humidité relative (sans condensation)	95%
Température de travail	-10 +50 °C
Caractéristiques électriques	
Courant transitoire maximum	1,5 (1 min toutes les 10 min)







## FB3T-5-16-21

Filtre de troisième harmonique

Code: R78123.

# **Dimensions**



