POWER UNIT CCS CHA

POWER UNIT CCS CHA, Unité de puissance pour RAPTION 150

Code: V17500. **DESCATALOGADO**

> Type sortie: 100-920 Vcc - 250 A - 150 kW

> Type reseau: Triphasée

La description

Les chargeurs **RAPTION 150** constituent l'équipement le plus avancé pour la recharge des véhicules électriques. Ils offrent les durées de recharge les plus courtes du marché, facilitant ainsi les longs trajets en véhicule électrique, tout en offrant à l'utilisateur un maniement confortable et intuitif.

Ils sont parfaits pour une utilisation dans les stations de charge ou des hubs de recharge. Ils constituent également une solution idéale pour les flottes de véhicules devant être en service le plus d'heures possibles par jour, telles que les flottes de bus urbains.

Application

L'équipement **RAPTION** est idéal pour la recharge sur la voie publique, les centres commerciaux, les sociétés de location, les parcs de véhicules, les parkings d'entreprise, etc.

Date de création: 15/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

POWER UNIT CCS CHA

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17500.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	1000 x 2150 x 800 (mm)
Boîtier	Acier inoxydable
Poids (kg)	280

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 54 / IK10
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-20 ... +60 °C
Température de travail	-10...+50 °C

Règlementation

Certifications	CE
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Règlementation	(DIN 70121; ISO15118); IEC 61851-1; IEC 61851-23

RAPTION 150

CODE	TYPE	Nr. Prises	Type Sortie	Connector typer	Type reseau
Distributeur					
V17511.	RAPTION 150 CCS1	1	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC)	Monophasé
V1752F.	RAPTION 150 CCS1	2	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW| 100-920 Vcc - 200 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC)| CCS Combo 1 (CC)	Monophasé
V1752D.	RAPTION 150 CCS1 CHA	2	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW| 50-400 Vcc - 125 A - 50 kW	CCS Combo 1 (CC)| JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Monophasé
V17611.	RAPTION 150 HC CCS1	1	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC)	Monophasé
V1762F.	RAPTION 150 HC CCS1	2	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW| 100-920 Vcc - 250 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC)| CCS Combo 1 (CC)	Monophasé
V1762D.	RAPTION 150 HC CCS1 CHA	2	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW| 50-400 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 1 (CC)| JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Monophasé

Protection magnétothermique et protection différentielle de 30 mA type B indépendante par prise, mesure d'énergie MID intégrée, lecteur RFID pour identification et activation de recharge - ISO 14443 A/B, bouton d'arrêt d'urgence, écran tactile TFT couleur 8" anti-vandalisme, stockage de données, communications Ethernet, communications 4G, protocole de communications OCPP 1.5/1.6, poids unité de puissance : 420 kg, Poids distributeur : 115 kg, boîtier en acier inoxydable IP54 - IK10, dimensions unité de puissance : 800x1000x2100 mm, dimensions distributeur : 380x470x1867 mm. Longueur de câble de 3 m (5 m en option).

Date de création: 15/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

POWER UNIT CCS CHA

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17500.

Dimensions

Date de création: 15/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.