



## COFRET-VE6-2P-16AS

COFRET-VE6-2P-16AS, Boîte protections

Code: V41222. DESCATALOGADO

- > Modules: 6
- > Pôles: 2
- > Protection surtension (SPD): Oui
- > Système: Monophasé
- > In (A): 16
- > Clé: 1
- > Protection différentielle: Type A
- > Protection magnétothermique: 16 A

### La description

Les boîtiers **COFRET** sont conçus pour offrir des protections électriques conformément au règlement **ITC-BT-52** relatif aux infrastructures de recharge des véhicules électriques. Le dispositif dispose d'un commutateur différentiel de type A pour la protection contre les contacts directs ou indirects et d'un commutateur magnétothermique à courbe en C pour protéger l'équipement de charge en cas de surcharge ou de court-circuit. Si l'installation ne dispose pas de protection contre les surtensions, un modèle incluant une protection contre les surtensions permanentes et transitoires peut être proposé.

### Application

Le **COFRET** est un élément indispensable à installer dans tout point de recharge monophasé pour véhicules électriques.



# COFRET-VE6-2P-16AS

Boîte de protections pour points de recharge monophasés

Code: V41222.

## Spécifications

### Caractéristiques mécaniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 170 x 200 x 115 (mm) |
| Poids (kg)                        | 1,226                |

### COFRET

Boîtier de protection pour bornes de recharge

| CODE                                          | TYPE                   | Protection différentielle | Protection magnétothermique | Protection surtension (SPD) | Módulos | Pôles | Compteur | Protection surtension (SPD+POP) |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------|----------|---------------------------------|
| 2 Pôles                                       |                        |                           |                             |                             |         |       |          |                                 |
| V41231.                                       | COFRET-VE6-2P-20A      | Type A                    | 20 A                        | Non                         | 6       | 2     | -        |                                 |
| V41232.                                       | COFRET-VE6-2P-20AS     | Type A                    | 20 A                        | Oui                         | 6       | 2     | -        |                                 |
| V4123Q.                                       | COFRET-VE8-2P-20AS 6DC | Type A + 6 mAcc           | 20 A                        | Oui                         | 8       | 2     | -        |                                 |
| V41261.                                       | COFRET-VE6-2P-40A      | Type A                    | 40 A                        | Non                         | 6       | 2     | -        |                                 |
| V41262.                                       | COFRET-VE6-2P-40AS     | Type A                    | 40 A                        | Oui                         | 6       | 2     | -        |                                 |
| 2 pôles - Schéma 2 de reconnexion du compteur |                        |                           |                             |                             |         |       |          |                                 |
| V4126X.                                       | COFRET-VE8-2P-40AS REC | Type A                    | 40 A                        |                             | 8       | 2     | -        | Oui                             |
| 2 Pôles                                       |                        |                           |                             |                             |         |       |          |                                 |
| V41266.                                       | COFRET-VE8-2P-40AS-MID | Type A                    | 40 A                        | Oui                         | 8       | 2     | MID      |                                 |
| 4 Pôles                                       |                        |                           |                             |                             |         |       |          |                                 |
| V41461.                                       | COFRET-VE12-4P-40A     | Type A                    | 40 A                        | Non                         | 12      | 4     | -        |                                 |
| V41462.                                       | COFRET-VE12-4P-40AS    | Type A                    | 40 A                        | Oui                         | 12      | 4     | -        |                                 |



## COFRET-VE6-2P-16AS

Boîte de protections pour points de recharge monophasés

Code: V41222.

### Dimensions



### Connexions

