



COFRET-VE12-4P-40A, Boîte protections

Code: V41461.

> Módules: 12

> Pôles: 4

> Protection surtension (SPD): Non

> Système: Triphasés

> In (A): 40

> Clé: 1

> Protection différentielle: Type A > Protection magnétothermique: 40 A

### La description

Les boîtiers **COFRET** sont conçus pour offrir des protections électriques conformément au règlement **ITC-BT-52** relatif aux infrastructures de recharge des véhicules électriques. Le dispositif dispose d'un commutateur différentiel de type A pour la protection contre les contacts directs ou indirects et d'un commutateur magnétothermique à courbe en C pour protéger l'équipement de charge en cas de surcharge ou de court-circuit. Si l'installation ne dispose pas de protection contre les surtensions, un modèle incluant une protection contre les surtensions permanentes et transitoires peut être proposé.

### **Application**

Le **COFRET** est un élément indispensable à installer dans tout point de recharge monophasé pour véhicules électriques.







Boîte de protections pour points de recharge monophasés

Code: V41461.

## Spécifications

Fréquence	50 60 Hz.					
Tension nominale	400V ~ +/-5%	400V ~ +/-5%				
Caractéristiques mécaniques						
ille (mm) larg. x haut. x prof. 270 x 250 x 160 (mm)						
Poids (kg)	2,5					
Caractéristiques environnementales  Degré de protection	IP 65 IK 08					
Humidité relative (sans condensation)	5 95 %					
Installation, lieu, position.	Intérieur					
Transfertore de stadour	- 40 +65 °C					
Température de stockage						
Température de travail	- 5 +40 °C					
Température de travail	- 5 +40 °C					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 5 +40 °C					

#### COFRET

Boîtier de protection pour bornes de recharge

CODE	ТҮРЕ	Protection différentielle	Protection magnétothermique	Protection surtension (SPD)	Módules	Pôles	Compteur	Protection surtension (SPD+POP)
2 Pôles								
V41231.	COFRET-VE6-2P-20A	Type A	20 A	Non	6	2	-	
V41232.	COFRET-VE6-2P-20AS	Type A	20 A	Oui	6	2	-	
V4123Q.	COFRET-VE8-2P-20AS 6DC	Type A + 6 mAcc	20 A	Oui	8	2	-	
V41261.	COFRET-VE6-2P-40A	Type A	40 A	Non	6	2	-	
V41262.	COFRET-VE6-2P-40AS	Type A	40 A	Oui	6	2	-	
2 pôles - Schéma 2 de reconnexion du compteur								
V4126X.	COFRET-VE8-2P-40AS REC	Type A	40 A		8	2	-	Oui
2 Pôles								
V41266.	COFRET-VE8-2P-40AS-MID	Type A	40 A	Oui	8	2	MID	
4 Pôles								
V41461.	COFRET-VE12-4P-40A	Type A	40 A	Non	12	4	-	
V41462.	COFRET-VE12-4P-40AS	Туре А	40 A	Oui	12	4	-	







Boîte de protections pour points de recharge monophasés

Code: V41461.







Boîte de protections pour points de recharge monophasés

Code: V41461.

Dimensions Connexions





