

CC-D Out1

CC-D Out1, Convertidor de corriente CC

Código: M25161.

- > Tipo Salida: 1, 3
- > Salida analógica: 0...20mA
- > Medida: 20 mA
- > Parámetros: A dc

Descripción

Los convertidores **CV-D** transforman una tensión directa en una señal de proceso y puede ser usado para separación galvánica, entre los circuitos de la entrada y los de la salida.

La salida analógica es directamente proporcional al valor de la señal de entrada.



CC-D Out1

Convertidor de tensión continua

Código: M25161.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	2,5 VA
Frecuencia	40...90 Hz
Tensión nominal	24/115/230/400 Vca (-15...+20 %)
Alimentación en continua (aislamiento)	
Tensión de prueba (kV)	2 kV RMS 50Hz 1 min
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	45 x 75 x 110 (mm)
Peso Neto (kg)	0,29
Circuito de medida de corriente	
Corriente medida de fase	0...120 % In
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Entradas analógicas	
Impedancia de carga en corriente	< 500 Ω
Rizado (valor eficaz, RMS)	< 0,5 %
Impedancia de carga en tensión	> 500 Ω
Tiempo de respuesta	< 300 ms (0...99 % Vn)
Salidas analógicas	
Modo corriente: rango nominal	0...10, 20 mAac
Salida desplazada	0,2...2 V / 2...10 V / 4...20 mA

CC-D
Convertidor de corriente CC

CÓDIGO	TIPO	Tipo Salida	Salida analógica	Medida	Parámetros
M25161.	CC-D Out1	1, 3	0...20mA	20 mA	A dc
M25162.	CC-D Out2	2	4...20mA	20 mA	A dc

Los modelos xxx-AP: precisión: ± 0,5 % lectura, 40...90 Hz. No requiere alimentación auxiliar.
Indicar: Valor cero, fondo escala y tipo de salida.
Para otros valores, Ver tabla codificación en páginas siguientes




CC-D Out1

Convertidor de tensión continua

Código: M25161.

Dimensiones



Conexiones

