



WI/100-30

Relés detector de corriente

WI/100-30, Relés detector de corriente

Código: P32015. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Tiempo disparo (regulable): 0,5 ... 30 s > Margen de ajuste (regulable): 10 ... 100 A

Descripción

Los detectores de corriente **WI** son dispositivos electrónicos con un relé de salida que conecta o desconecta según el nivel de corriente detectado en el circuito.

- O Nivel de disparo es ajustable mediante un potenciómetro situado en la parte frontal.
- o Rearme se produce automáticamente con una corriente un 10 % inferior a la de disparo (Histéresis).
- o Retardo: permite ajustar por separado los tiempos de conexión y desconexión del relé de salida.
- o Medida corriente según tipo:
 - o Con transformador de corriente incorporado (diámetro útil: 25 mm)
 - Transformador separado, entrada.../5 A ~

Aplicación

Los **WI** se pueden utilizar para toda aplicación que hay que hacer un control de carga:

- O Alimentadores para molinos o machacadoras de áridos.
- O Cargas en máquinas de extrusión
- Control de bombas
- O Carga en motores, etc.







WI/100-30

Relé de control detector de corriente

Código: P32015.

Especificaciones

Alimentación en alterna		
Frecuencia	50 Hz	
Tensión nominal	220-240 V~ (-15%, +10%)	
Características mecánicas		
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	70 x 87 x 75 (mm)	
Peso Neto (kg)	0,19	
Salidas digitales de relé		
Corriente térmica (Ith)	5 A	
Vida eléctrica	1 x 10 ⁵	
Protección diferencial		
Sensibilidad (IΔn), A	10 100	








WI/100-30

Relé de control detector de corriente

Código: P32015.

Dimensiones Conexiones



DIN 46277 (EN 50022) FIJACIÓN / FIXING



WI/...30 con transformador incorporado

Corriente a controlar