



## GEDE EDC-T 4G

GEDE EDC-T 4G, Concentrador PLC PRIME

Código: Q67550.

- > Conexión 2º trafo: No
- > Homologación: Naturgy
- > Comunicaciones: PRIME | 4G
- > Entradas digitales: -
- > Supervisor BT: 1

### Descripción

El concentrador **COMPACT DC** es el equipo encargado de la gestión y lectura de contadores de energía trifásicos y monofásicos con comunicaciones PRIME conectados a la misma red de baja tensión.

Típicamente ubicado en el centro de transformación, el concentrador **COMPACT DC**, permite telegestionar los contadores, ya sea leyendo la información que estos nos proporcionan o bien ejecutando las acciones que se pueden aplicar sobre este tipo de equipos, como por ejemplo modificar las tarifas, actuar sobre el elemento de corte, etc.

**COMPACT DC** tiene integrado un contador trifásico indirecto, con funciones de supervisión de baja tensión según modelo.

El equipo dispone de comunicaciones PLC PRIME, puerto Ethernet y entradas digitales.



## GEDE EDC-T 4G

Concentrador PLC PRIME

Código: Q67550.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Consumo         | 10 ... 26 VA         |
| Frecuencia      | 50 / 60 Hz           |
| Tensión nominal | 110 ... 230 V~ ±20 % |

#### Características mecánicas

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 203 x 120 x 130 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 1,2                  |

#### Características ambientales

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95 % |
|-------------------------------------|------------|

#### Normas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
|---------------------------------------|------|

#### Comunicación radio

|       |  |
|-------|--|
| Banda | Cuatribanda/HSPA+HSPA/UMTS 850/900/1900/2100 MHz |
|-------|--|

#### GEDE EDC

Concentrador PLC PRIME

| CÓDIGO  | TIPO            | Conexión 2º trafo | Homologación | Comunicaciones | Entradas digitales | Supervisor BT |
|---------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|
| Q67000. | GEDE EDC        | No                | -            | PRIME          | -                  | No            |
| Q67540. | GEDE EDC-T 4I   | No                | Naturgy      | PRIME          | 4                  | 1             |
| Q675A0. | GEDE EDC-T 4I40 | No                | Naturgy      | PRIME          | 4                  | 1             |
| Q67500. | GEDE EDC-T      | No                | Naturgy      | PRIME          | -                  | 1             |