



CV-40/5

CV-40/5, Condensador trifásico de potencia para baja tensión

Código: R20138.

- > kvar 50 Hz: 5
- > kvar 60 Hz: 4.5
- > Frecuencia (Hz): 50
- > Tensión de uso (V): 400

Descripción

Los Capacitores prismáticos CV son Capacitores del tipo seco, con una gama que cubre rangos de potencias y tensiones, tanto a 50 como a 60 Hz. Su diseño, así como los procesos de fabricación y ensayo, hacen que los Capacitores con tecnología prismática presenten una gran longevidad. Sus 4 niveles de protección interna (autorregeneración fusible interno, tapa de sobrepresión y vermiculita), hacen de los Capacitores prismáticos los más seguros del mercado.

Aplicación

Su aplicación se centra en la compensación en instalaciones tanto en cargas fijas como en variaciones de cargas (baterías de condensadores).



CV-40/5

Capacitor trifásico de potencia para baja tensión

Código: R20138.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	50 ó 60 Hz
------------	------------

Características eléctricas

Sobrecarga permanente	1,3 In
Tolerancia C	-5 ... +15 %
Tensión de aislamiento, circuito	3 / 15 kV

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	204 x 435 x 75 (mm)
Peso Neto (kg)	3,1

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	80%
-------------------------------------	-----

Normas

Certificaciones	VDE 560
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

CV-50 Hz

Capacitores trifásicos de potencia para baja tensión

CÓDIGO	TIPO	kvar 50 Hz	kvar 60 Hz	Tensión de uso (V)
R20134.	CV-40 / 2,5	2.5	3	400
R20138.	CV-40 / 5	5	4.5	400
R2013A.	CV-40 / 7,5	7.5	9	400
R2013C.	CV-40 / 10	10	12.5	400
R2013D.	CV-40 / 12,5	12.5	15	400
R2013E.	CV-40 / 15	15	17.5	400
R2013F.	CV-40 / 20	20	25	400
R2013G.	CV-40 / 25	25	30	400
R20144.	CV-44 / 2,5	2.5	3	440
R20148.	CV-44 / 5	5	4.5	440
R2014A.	CV-44 / 7,5	7.5	9	440
R2014C.	CV-44 / 10	10	12.5	440
R2014D.	CV-44 / 12,5	12.5	15	440
R2014E.	CV-44 / 15	15	17.5	440
R2014F.	CV-44 / 20	20	25	440



CV-40/5

Capacitor trifásico de potencia para baja tensión

Código: R20138.

CÓDIGO	TIPO	kvar 50 Hz	kvar 60 Hz	Tensión de uso (V)
R2014G.	CV-44/25	25	30	440
R2014J.	CV-44/30	30	35	440



CV-40/5

Capacitor trifásico de potencia para baja tensión

Código: R20138.

Dimensiones

