



## CMC 75 B

CMC 75 B, Contactor

Código: R281A9.

- > Resistencia de descarga: 1
- > Frecuencia (Hz): 50 / 60
- > kvar (220-240V): 29
- > kvar (400-440-480 V): 50
- > kvar (500-550 V): 60
- > kvar (660-690 V): 70
- > Tensión bobina (Vca): 230

### Descripción

La serie **CMC-B** son contactores para la conexión de uno o varios condensadores. Con un alto número de operaciones y alta resistencia eléctrica que los convierten en unos contactores robustos y duraderos.

### Aplicación

Para la conexión de uno o varios condensadores de potencia.



# CMC 75 B

Contactores para condensadores de potencia

Código: R281A9.

## Especificaciones

### Alimentación en alterna

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Frecuencia      | 50/60 Hz      |
| Tensión nominal | 220 ... 690 V |

### Características eléctricas

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cadencia de maniobra             | 100/h          |
| Corriente operativa nominal      | 73 A (400 V)   |
| Vida eléctrica                   | 100000 cycles  |
| Tensión de aislamiento, circuito | 690 ... 1000 V |

### Características mecánicas

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 64,6 x 120 x 150 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 1                     |

### Características ambientales

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95 % |
|-------------------------------------|------------|

### Normas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Certificaciones                       | VDE  |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |

### CMC B

Contactores CMC-B

| CÓDIGO  | TIPO      | Frecuencia (Hz) | kvar (220-240V) | kvar (400-440-480 V) | kvar (500-550 V) | kvar (660-690 V) |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|
| R281A5. | CMC 7.5 B | 50 / 60         | 5               | 7.5                  | 9                | 11               |
| R281A6. | CMC 12 B  | 50 / 60         | 6.7             | 12.5                 | 15               | 18               |
| R281A4. | CMC 20 B  | 50 / 60         | 11              | 20                   | 24               | 30               |
| R281A8. | CMC 32 B  | 50 / 60         | 14              | 25                   | 30               | 35               |
| R281A1. | CMC 40 B  | 50 / 60         | 20              | 30                   | 35               | 40               |
| R281A9. | CMC 75 B  | 50 / 60         | 29              | 50                   | 60               | 70               |
| R281A3. | CMC 85 B  | 50 / 60         | 32              | 60                   | 70               | 80               |
| R281AH. | CMC 150 D | 50 / 60         | 45              | 80                   | 100              | 115              |