



FB3-5-06

FB3-5-06, Filtro del tercer armónico para red monofásica (50 Hz)

Código: R78101. DESCATALOGADO

- > Sistema: Monofásico
- > Frecuencia (Hz): 50
- > Corriente máx. neutro: 6

Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3º armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.



FB3-5-06

Filtro del tercer armónico

Código: R78101.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	50 HZ (60 Hz bajo demanda)
Tensión nominal	220/240 Vca F-N

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	204 x 310 x 233 (mm)
Peso Neto (kg)	8

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	95%
-------------------------------------	-----