



FAR5-Q6-187,5-400

FAR5-Q6-187,5-400

Código: R7C103. DESCATALOGADO

> Filtros híbridos de absorción. Corriente nominal: 293 A. Corriente máx. 5° (A): 150. Potencia kvar: 187,5. Composición: 5 x 37,5.

Descripción

Los filtros **FAR-Q** están diseñados para la compensación de energía reactiva en redes con distorsión armónica media, es decir, en redes donde el objetivo es la mejora del factor de potencia y al mismo tiempo el filtrado de armónicos. Maniobra por contactores.



FAR5-Q6-187,5-400

Filtro híbrido de absorción

Código: R7C103.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	50 / 60 Hz
Tensión nominal	400 Vca / 480 Vca F-F

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	1100 x 1900 x 650 (mm)
Peso Neto (kg)	460

Características ambientales

Temperatura del ambiente	-10 ... +45 °C
--------------------------	----------------

Características Eléctricas

Frecuencia de resonancia (fh)	1,1 fh
-------------------------------	--------

Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito	2 kV (inductancia) / 3 kV (aislamiento a masa del condensador)
----------------------------------	--

Máxima corriente en la instalación