



FAR5-Q6-262,5-400

FAR5-Q6-262,5-400

Código: R7C105. DESCATALOGADO

> Filtros híbridos de absorción. Corriente nominal: 410 A. Corriente máx. 5° (A): 210. Potencia kvar: 262,5. Composición: 37,5 + (3 x 75).

Descripción

Los filtros **FAR-Q** están diseñados para la compensación de energía reactiva en redes con distorsión armónica media, es decir, en redes donde el objetivo es la mejora del factor de potencia y al mismo tiempo el filtrado de armónicos. Maniobra por contactores.



FAR5-Q6-262,5-400

Filtro híbrido de absorción

Código: R7C105.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tensión nominal	400 Vca / 480 Vca F-F
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	1100 x 1900 x 650 (mm)
Peso Neto (kg)	460
Características ambientales	
Temperatura del ambiente	-10 ... +45 °C
Características Eléctricas	
Frecuencia de resonancia (fh)	1,1 fh
Características eléctricas	
Tensión de aislamiento, circuito	2 kV (inductancia) / 3 kV (aislamiento a masa del condensador)
Máxima corriente en la instalación	