



FAR5-Q8-525-400

FAR5-Q8-525-400

Código: R7C112. DESCATALOGADO

> Filtros híbridos de absorción. Corriente nominal: 820 A. Corriente máx. 5º (A): 420. Potencia kvar: 525. Composición: 7 x 75.

Descripción

Los filtros **FAR-Q** están diseñados para la compensación de energía reactiva en redes con distorsión armónica media, es decir, en redes donde el objetivo es la mejora del factor de potencia y al mismo tiempo el filtrado de armónicos. Maniobra por contactores.



FAR5-Q8-525-400

Filtro híbrido de absorción

Código: R7C112.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia 50 / 60 Hz

Tensión nominal 400 Vca / 480 Vca F-F

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo 1500 x 1900 x 650 (mm)

Peso Neto (kg) 740

Características ambientales

Temperatura del ambiente -10 ... +45 °C

Características Eléctricas

Frecuencia de resonancia (fh) 1,1 fh

Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito 2 kV (inductancia) / 3 kV (aislamiento a masa del condensador)

Máxima corriente en la instalación