

# TA210 75 /5A

TA210 75 /5A, Transformador de corrente primário bobinado

Código: M7054A.

> Sistema: Monofásicos
> Classe 0,5 Potência (VA): 15
> Classe 1 Potência (VA): 20
> Classe 3 Potência (VA): 30
> Intervalo de Medida (A): 75/5
> Corrente entrada: 75 A
> Tipo de transformador: Primário bobinado

## Especificações

### Características elétricas

| | |
|---|---|
| Factor de segurança (FS) | FS < 5 |
| Pôtencia | 15 VA (classe 0,5) |

### Características mecânicas

| | |
|---|---|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 75 x 104.5 x 134 (mm) |
| Envolvente | Plástico V0 autoextinguível |
| Fixação | Trilho de fixação com acessório |
| Peso (kg) | 0,65 |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Classe térmica | Classe A (+105 °C) |

### Características técnicas específicas dos sensores de corrente

| | |
|---|---|
| Tensão de trabalho | 0,72 kV~ max. |

### Circuito de medição de corrente

| | |
|---|---|
| Frequência nominal | 50 / 60 Hz |
| Corrente primária medida | 75 A |
| Corrente dinâmica (Idyn) | 2,5 Ith |
| Corrente térmica de curto-circuito (Ith) | 60 In |
| Relação de transformação | ... / 5 A |

### Normas

| | |
|---|---|
| Normas | IEC 44-1, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414 |

TA 210

| CÓDIGO | MODELO | Intervalo de Medida (A) | Classe 0,5 Potência (VA) | Classe 1 Potência (VA) | Classe 3 Potência (VA) |
|---|---|---|---|---|---|
| TA210 | | | | | |
| M70541. | TA210 5 /5A | 5/5 | 15 | 20 | 30 |

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



# TA210 75 /5A

Transformadores de corrente bobina primária

Código: M7054A.

| CÓDIGO | MODELO | Intervalo de Medida (A) | Classe 0,5 Potência (VA) | Classe 1 Potência (VA) | Classe 3 Potência (VA) |
|---|---|---|---|---|---|
| M70542. | TA210 10 /5A | 10/5 | 15 | 20 | 30 |
| M70543. | TA210 15 /5A | 15/5 | 15 | 20 | 30 |
| M70544. | TA210 20 /5A | 20/5 | 15 | 20 | 30 |
| M70545. | TA210 25 /5A | 25/5 | 15 | 20 | 30 |
| M70546. | TA210 30 /5A | 30/5 | 15 | 20 | 30 |
| M70547. | TA210 40 /5A | 40/5 | 15 | 20 | 30 |
| M70548. | TA210 50 /5A | 50/5 | 15 | 20 | 30 |
| M70549. | TA210 60 /5A | 60/5 | 15 | 20 | 30 |
| M7054A. | TA210 75 /5A | 75/5 | 15 | 20 | 30 |
| M7054B. | TA210 100 /5A | 100/5 | 15 | 20 | 30 |
| M7054C. | TA210 125 /5A | 125/5 | 15 | 20 | 30 |
| M7054D. | TA210 150/5A | 150/5 | 15 | 20 | 30 |
| M7054E. | TA210 200 /5A | 200/5 | 10 | 20 | 30 |
| M7054F. | TA210 250 /5A | 250/5 | 15 | 20 | 30 |
| M7054G. | TA210 300 /5A | 300/5 | 15 | 20 | 30 |
| M7054H. | TA210 400 /5A | 400/5 | 15 | 20 | 30 |
| M7054K. | TA210 80/5A | 80/5 | 15 | 20 | 30 |

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



# TA210 75 /5A

Transformadores de corrente bobina primária

Código: M7054A.

## Dimensões

