



# CMC-150D+RD+CABLES

CMC-150D+RD+CABLES, Contactor

Código: R281BH.

- > Freqüência (Hz): 50 / 60
- > kvar 220-240V: 45
- > kvar 400-440-480 V: 80
- > kvar 500-550V: 100
- > kvar 6600-690V: 115
- > Resistencia limitadora: Incluído
- > Tensión bobina (Vca): 230

## Especificações

### Alimentação em corrente alternada

|                |               |
|----------------|---------------|
| Frequência     | 50/60 Hz      |
| Tensão nominal | 220 ... 690 V |

### Características elétricas

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Cadência de manobra            | 100/h                   |
| Corrente operativa nominal     | 116 A (400 V)           |
| Tensão / tolerância da bobina  | 230 V / 0,85 ... 1,1 Un |
| Vida elétrica                  | 100000 cycles           |
| Tensão de isolamento, circuito | 690 ... 1000 V          |

### Características mecânicas

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 90 x 179 x 192 (mm) |
| Peso (kg)                         | 2,3                 |

### Características ambientais

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Grau de proteção                    | IP 00          |
| Humidade relativa (sem condensação) | 5 ... 95 %     |
| Temperatura de trabalho             | -25 ... +55 °C |

### Normas

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Certificações                           | VDE                     |
| Segurança Elétrica, Altitude máxima (m) | 2000                    |
| Normas                                  | IEC 60947-4-1, VDE 0660 |

### CMC-B+RD

| CÓDIGO  | MODELO            | Freqüência (Hz) | kvar 220-240V | kvar 400-440-480 V | kvar 500-550V | kvar 6600-690V |
|---------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| R281B6. | CMC-12B+RD+CABLES | 50 / 60         | 6.7           | 12.5               | 12            | 18             |
| R281B4. | CMC-20B+RD+CABLES | 50 / 60         | 11            | 20                 | 24            | 30             |
| R281B8. | CMC-32B+RD+CABLES | 50 / 60         | 14            | 25                 | 30            | 35             |



# CMC-150D+RD+CABLES

Contactor

Código: R281BH.

| CÓDIGO  | MODELO             | Frequência (Hz) | kvar 220-240V | kvar 400-440-480<br>V | kvar 500-550V | kvar 6600-690V |
|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|
| R281B1. | CMC-40B+RD+CABLES  | 50 / 60         | 20            | 30                    | 35            | 40             |
| R281B9. | CMC-75B+RD+CABLES  | 50 / 60         | 29            | 50                    | 60            | 70             |
| R281B3. | CMC-85B+RD+CABLES  | 50 / 60         | 32            | 60                    | 70            | 80             |
| R281BH. | CMC-150D+RD+CABLES | 50 / 60         | 45            | 80                    | 100           | 115            |