

WI/100-30

Relés detetor de corrente

WI/100-30, Relés detector de corrente

Código: P32015. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Tempo de disparo (regulável): 0,5 ... 30 s > Margem de ajuste (regulável): 10 ... 100 A

Descrição

Os detectores de corrente **WI** são dispositivos electrónicos com um relé de saída que é activado ou desactivado, consoante o nível de corrente detectado no circuito.

- o O nível de disparo é ajustável mediante um potenciómetro situado na parte frontal.
- o O rearme produz-se automaticamente com uma corrente 10% inferior à de disparo (Histerese).
- o Atraso: permite ajustar separadamente os tempos de activação e desactivação do relé de saída.
- o Medição da corrente consoante o tipo:
 - o Com transformador de corrente integrado (diâmetro útil: 25 mm)
 - Transformador separado, entrada.../5 A ~

Aplicativo

Os **WI** podem ser utilizados em todas as aplicações onde seja necessário realizar um controlo de carga:

- O Alimentadores de moinhos ou trituradoras de inertes.
- o Cargas em máquinas de extrusão
- O Controlo de bombas
- O Carga em motores, etc.







WI/100-30

Relé detetor de corrente CA, calha DIN

Código: P32015.

Especificações

-		
Alimentação em corrente alternada		
Frequência	50 Hz	
Tensão nominal	220-240 V~ (-15%, +10%)	
Características mecânicas		
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	70 x 87 x 75 (mm)	
Peso (kg)	0,19	
Circuito de medição de tensão		
Tensão de isolamento	2,5 kV	
Saídas digitais de relés		
AC11 le/Ue	0,8 A / 240 V~	
DC11 le/Ue	1,6 A / 30 Vcc	
Corrente térmica (Ith)	5 A	
Tensão de isolamento	250 V ~	
Vida elétrica	1 x 10 ⁵	
Vida mecânica	2 x 10 ⁶	
Proteção diferencial		
Sensibilidade (IΔn), A	10 100	
Tempo de retardamento (tΔ)	0,5 30 s	








WI/100-30


Relé detetor de corrente CA, calha DIN

Código: P32015.

Dimensões Conexões



DIN 46277 (EN 50022) FIJACIÓN / FIXING



WI/...30 con transformador incorporado

Corriente a controlar