

computer two

computer two, Regulador de reativa de 2 passos, IP 00

Código: R13822. **(CONSULTAR DISPONIBILIDAD)**

> Programa: 1.2
> Relé alarma: Não
> Intervalo Medida (V): 400
> Alimentação (Vac): 230 Vca (ph-N)
> Nº Passos: 2
> Corrente entrada: .../250 mA
> Unidade manobra: Contactor

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III
Consumo	3 VA
Frequência	50-60 Hz
Tensão nominal	230 V ~ ±15%

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	90 x 90 x 5 (mm)

Características ambientais

Humidade relativa (sem condensação)	95%
Temperatura de trabalho	-10 ... +50 °C

Normas

Certificações	UL
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 61326-1 , IEC 61010-1 , UL 508

Circuito de medição de corrente

Corrente nominal (In)	0,25 A ~
Sobrecarga admissível	1,2 In
Sobrecarga permanente	1,2 In
Ligação	Entre V2 e N

Circuito de medição de tensão

Tensão nominal	400 V ~ ±15%

Segurança Elétrica

Classe de isolamento	Proteção contra choque eléctrico por isolamento duplo de Classe II (IEC 61010-1)

Saídas digitais de relés

Vida elétrica	$10x10^{4}$ maniobras

computer two

Código: R13822.

Vida mecânica	5x10 ^{6} manobras

Precisa de transformadores MC, não incluídos. Ver ponto M - transformadores de medição e Shunts

Data de criação: 11/05/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.