



CMC 150 D

Contatores CMC-B

CMC 150 D, Contator

Código: R281AH.

- > Resistência à descarga: 1
- > Freqüência (Hz): 50 / 60
- > kvar 220-240V: 45
- > kvar 400-440-480 V: 80
- > kvar 500-550V: 100
- > kvar 6600-690V: 115 > Tensión bobina (Vca): 230

Descrição

A série **CMC-B** são contatores para a conexão de um ou vários condensadores. Com um elevado número de operações e alta resistência elétrica que os convertem em contatores robustos e duradouros.

Aplicativo

Para a conexão de um ou vários condensadores de potência.







CMC 150 D

Contatores para Condensadores de potência

Código: R281AH.

Especificações

Alimentação em corrente alternada	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	220 690 V
Características elétricas	
Cadência de manobra	100/h
Corrente operativa nominal	116 A (400 V)
Tensão / tolerância da bobina	230 V / 0,85 1,1 Un
Vida elétrica	100000 cycles
Tensão de isolamento, circuito	690 1000 V
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	90 x 179 x 192 (mm)
Peso (kg)	2,2
Características ambientais	
Grau de proteção	IP 00
Humidade relativa (sem condensação)	5 95 %
Temperatura de trabalho	-25 +55 °C
Normas	
Certificações	VDE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 60947-4-1, VDE 0660

CMC B

Contatores CMC-B

MODELO	Freqüência (Hz)	kvar 220-240V	kvar 400-440-480 V	kvar 500-550V	kvar 6600-690V
ima de funcionamento (Kvar)				
CMC 7.5 B	50 / 60	5	7.5	9	11
CMC 12 B	50 / 60	6.7	12.5	15	18
CMC 20 B	50 / 60	11	20	24	30
CMC 32 B	50 / 60	14	25	30	35
CMC 40 B	50 / 60	20	30	35	40
CMC 75 B	50 / 60	29	50	60	70
CMC 85 B	50 / 60	32	60	70	80
CMC 150 D	50 / 60	45	80	100	115
	CMC 7.5 B CMC 12 B CMC 20 B CMC 32 B CMC 40 B CMC 75 B CMC 85 B	CMC 7.5 B 50 / 60 CMC 12 B 50 / 60 CMC 20 B 50 / 60 CMC 32 B 50 / 60 CMC 40 B 50 / 60 CMC 75 B 50 / 60 CMC 85 B 50 / 60	Ima de funcionamento (Kvar) CMC 7.5 B 50 / 60 5 CMC 12 B 50 / 60 6.7 CMC 20 B 50 / 60 11 CMC 32 B 50 / 60 14 CMC 40 B 50 / 60 20 CMC 75 B 50 / 60 29 CMC 85 B 50 / 60 32	CMC 7.5 B 50 / 60 5 7.5 CMC 7.5 B 50 / 60 6.7 12.5 CMC 20 B 50 / 60 11 20 CMC 32 B 50 / 60 14 25 CMC 40 B 50 / 60 20 30 CMC 75 B 50 / 60 29 50 CMC 85 B 50 / 60 32 60	CMC 7.5 B 50 / 60 5 7.5 9 CMC 7.5 B 50 / 60 6.7 12.5 15 CMC 20 B 50 / 60 11 20 24 CMC 32 B 50 / 60 14 25 30 CMC 40 B 50 / 60 20 30 35 CMC 75 B 50 / 60 29 50 60 CMC 85 B 50 / 60 32 60 70





Página 3 de 3





CMC 150 D

Contatores para Condensadores de potência

Código: R281AH.

