



FB3-5-06

FB3-5-06, Filtro do terceiro harmônico para rede monofásica (50 Hz)

Código: R78101. DESCATALOGADO

- > Sistema: Monofásico
- > freqüência (Hz): 50
- > Corrente máx.neutro: 6

Descrição

Os filtros FB3 são filtros de bloqueio do 3.º harmônico, concebidos para a redução deste harmônico em instalações com cargas monofásicas distorcivas.

Aplicativo

Para cargas monofásicas, tais como computadores pessoais, monitores TFT, projectores, etc.



FB3-5-06

Filtro de bloqueio da terceira harmônica

Código: R78101.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Frequência	50 HZ (60 Hz bajo demanda)
Tensão nominal	220/240 Vca F-N

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	204 x 310 x 233 (mm)
Peso (kg)	8

Características ambientais

Grau de proteção	IP 23 (UNE-EN 60529)
Humidade relativa (sem condensação)	95%
Temperatura de trabalho	-10 ... +50 °C

Características elétricas

Corrente máxima transitória	10 A (1 min seguido de pelo menos 5 min para nominal)
-----------------------------	---

Círculo de medição de corrente

Sobrecarga admissível	6 A (no soquete definido)
Sobrecarga permanente	6 A (in the set of sockets)