



## FB3T-5-32-21

FB3T-5-32-21, Filtro do terceiro harmónico para rede trifásica (50 Hz)

Código: R78125. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Sistema: Trifásico + Neutro
- > frequência (Hz): 50
- > Corrente máx.neutro: 32

### Descrição

Os filtros FB3 são filtros de bloqueio do 3.º harmónico, concebidos para a redução deste harmónico em instalações com cargas monofásicas distorcivas.

### Aplicativo

Para cargas monofásicas, tais como computadores pessoais, monitores TFT, projectores, etc.



## FB3T-5-32-21

Filtro de bloqueio da terceira harmônica

Código: R78125.

### Especificações

#### Alimentação em corrente alternada

Frequência	50 Hz
Tensão nominal	Hasta 750 Vca

#### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	370 x 280 x 300 (mm)
Peso (kg)	17

#### Características ambientais

Grau de proteção	IP 21 (UNE-EN 60529)
Humidade relativa (sem condensação)	95%
Temperatura de trabalho	-10 ... +50 °C

#### Características elétricas

Corrente máxima transitória	1,5 (1 min a cada 10 min)
-----------------------------	---------------------------



## FB3T-5-32-21

Filtro de bloqueio da terceira harmónica

Código: R78125.

## Dimensões

