



## FB3T-5-63-21

FB3T-5-63-21, Filtro do terceiro harmónico para rede trifásica (50 Hz)

Código: R78127. DESCATALOGADO

> Sistema: Trifásico + Neutro> freqüência (Hz): 50> Corrente máx.neutro: 63

#### Descrição

Os filtros FB3 são filtros de bloqueio do 3.º harmónico, concebidos para a redução deste harmónico em instalações com cargas monofásicas distorcivas.

### **Aplicativo**

Para cargas monofásicas, tais como computadores pessoais, monitores TFT, projectores, etc.







# FB3T-5-63-21

Filtro de bloqueio da terceira harmónica

Código: R78127.

## Especificações

All and a 7 and a second a library de			
Alimentação em corrente alternada			
Frequência	50 Hz		
Tensão nominal	Hasta 750 Vca		
Características mecânicas			
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	370 x 420 x 370 (mm)		
Características ambientais			
Grau de proteção	IP 21 (UNE-EN 60529)		
Humidade relativa (sem condensação)	95%		
Temperatura de trabalho	-10 +50 °C		
Características elétricas			
Corrente máxima transitória	1,5 (1 min a cada 10 min)		









## FB3T-5-63-21


Filtro de bloqueio da terceira harmónica

Código: R78127.

### Dimensões







Туре	A	В	C
FB3T-16	300	200	200
FB3T-50	370	280	300
FB3T-63	370	480	370
FB3T-100	650	1060	470

