

# FAR5-Q6-375-400

FAR5-Q6-375-400

Código: R7C108. **DESCATALOGADO**

> Filtros híbridos de absorção

## Descrição

Os filtros FAR-Q foram concebidos para a compensação de energia reactiva em redes com distorção harmónica média, ou seja, em redes onde o objectivo é a melhoria do factor de potência e, simultaneamente, a filtração de harmónicos. Operação por contactores.



# FAR5-Q6-375-400

Filtros híbridos de absorção

Código: R7C108.

## Especificações

### Alimentação em corrente alternada

| | |
|---|---|
| Frequência | 50 / 60 Hz |
| Tensão nominal | 400 Vca /480 Vca F-F |

### Características mecânicas

| | |
|---|---|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 1100 x 1900 x 650 (mm) |
| Envolvente | Aço tratado e pintado. Caixilharia RAL 1013 / Portas RAL 3005 |
| Gestão térmica | Natural |
| Fixação | On the ground |
| Peso (kg) | 550 |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Grau de proteção | IP 20 |
| Instalação, lugar, posição. | Inside |
| Temperatura ambiente | -10 ... +45 °C |

### Características elétricas

| | |
|---|---|
| Frequência de ressonância (fh) | 1,1 fh |
| Tensão de isolamento, circuito | 2 kV (inductancia) / 3 kV (aislamiento a masa del condensador) |

### Normas

| | |
|---|---|
| Normas | IEC 61642, IEC 60831, IEC 60439, IEC 60289, IEC 60664 |

Máxima corrente de instalação