



CirLAMP 8180

CirLAMP 8180

Code: M63002. **DESCATALOGADO**

> Mòdul entrades/sortides

Descripció

La solució que ha desenvolupat CIRCUTOR basada en el CirLamp permet la gestió intel·ligent de l'enllumenat públic, amb l'objectiu d'augmentar l'eficiència disminuint el consum d'energia.

La possibilitat de controlar de manera remota el funcionament de cada punt d'enllumenat suposa nombrosos avantatges davant d'alternatives que proposen un únic control en capçalera.

El sistema CirLamp aporta tant la flexibilitat del control punt a punt, com la facilitat de la gestió del manteniment, repercutint directament en el consum d'energia elèctrica i en la satisfacció dels usuaris.

Aplicació

Són molts els tipus d'instal·lacions on la incorporació d'un sistema CirLamp pot suposar estalvis importants. Des d'instal·lacions d'enllumenat públic fins al control de la il·luminació dels túnels, passant per qualsevol possible aplicació a l'àmbit industrial.



CirLAMP 8180

Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic

Code: M63002.

Especificacions

Alimentació en contínua

Consum	< 3W
--------	------

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 41
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-35 ... +80 °C
Temperatura de treball	-25 ... +70 °C

Característiques mecàniques

Envoltant	Polycarbonate
-----------	---------------

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-4, UNE-EN 61000-6-2

Entrades digitals

Aïllament	4 kV RMS 50 Hz durant 1 minuto
Quantitat	8
Tipus	Activades per Curtcircuit
Corrent màxima en curtcircuit	4 mA
Tensió d'utilització	12 Vcc

Sortides digitals de relé

Quantitat	8
Corrent màxima	6A
Tensió d'aïllament	4kV RMS 50 Hz durant 1 minut
Tensió màxima de contactes oberts	250 Vca
Vida elèctrica	6×10^4 (a màxima carga)
Vida mecànica	1×10^7
Potència màxima de commutació	1500VA - 180W

Pes net (kg)

0,54

B-band PLC Communications in compliance with CENELEC regulations, with a DCSK system. Detection of operating errors in the light for maintenance purposes: Blown lamp, Flashing lamp, Open capacitor, Number of operating hours of the lamp.