



CFG-5

CFG-5, Sensors de corrent residual (fuites)

Code: M810BD.

- > Secció útil (mm): 52
- > Rang mesura (A): 0,01 ... 5 A
- > I min.(A): 0.01

Descripció

CIRCUTOR té una àmplia gamma de sensors de corrent per als seus analitzadors de xarxes portàtils. Aquesta àmplia gamma permet mesurar nivells de corrent des dels pocs mA fins a diversos milers d'Amperis. A més, els models disponibles tant en format flexible com rígid, permeten triar la solució més adequada per a cada instal·lació.

Aplicació

Mesura de valors energètics mitjançant analitzadors de xarxes portàtils.



CFG-5

Sensors de corrent per a Analitzadors de xarxes portàtils

Code: M810BD.

Especificacions

Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

Rang de mesura	0,01...5 A c.a.
Rigidesa dielèctrica	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tensió de sortida	2 V c.a.

Circuit de mesura de corrent

Freqüència nominal	48...65 Hz
Tolerància	0,01...100mA (1% + 0,4mV) Fase:NC / 0,1...5A (0,5%) Fase:10°

Pes net (kg)

	0,62
--	------

CPG

Sensors de corrent rígids

CODI	TIPUS	Rang mesura (A)	I min.(A)	Secció útil (mm)	Pletina (mm)
M810B1.	CPG-5	0,05 ... 5 A	0.05	20	20 x 5
M810B2.	CPG-100	1 ... 100 A	1	20	20 x 5
M810B3.	CPRG-500	1 ... 500 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810B4.	CPRG-1000	1 ... 1000 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810B5.	CPG-2000/200	1 ... 200 A / 10 ... 2000 A	1 10	64	5 - 125 x 5 3 -100 x 10
M810BD.	CFG-5	0,01 ... 5 A	0.01	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810BE.	CFG-10	0,005 ... 10 A	0.05	100	5 - 80 x 5 3 -80 x 10



CFG-5

Sensors de corrent per a Analitzadors de xarxes portàtils

Code: M810BD.

Dimensions

