

FB3-5-06

FB3-5-06, Filtre del tercer harmònic per a xarxa monofàsica (50 Hz)

Code: R78101. **DESCATALOGADO**

> Sistema: Monofàsic
> Freqüència (Hz): 50
> Corrent màx. neutre: 6

Descripció

Els filtres FB3 són filtres de bloqueig del 3r harmònic, dissenyats per a la reducció del dit harmònic en instal·lacions amb càrregues monofàsiques distorsionants.

Aplicació

Per a càrregues monofàsiques com ara ordinadors personals, pantalles TFT, projectors, etc.

Data de creació: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



FB3-5-06

Filtre del tercer harmònic

Code: R78101.

Especificacions

Alimentació en alterna	
Freqüència	50 HZ (60 Hz bajo demanda)
Tensió nominal	220/240 Vca F-N

Característiques mecàniques	
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	204 x 310 x 233 (mm)
Pes net (kg)	8

Característiques ambientals	
Grau de protecció	IP 23 (UNE-EN 60529)
Humitat relativa (sense condensació)	95%
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

Característiques elèctriques	
Sobrecàrrega màxima transitòria	10 A (1 min seguit almenys de 5 min a nominal)

Circuit de mesura de corrent	
Sobrecàrrega admisible	6 A (en el conjunt de tomes)
Sobrecàrrega permanent	6 A (in the set of sockets)

Data de creació: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.