



DIR₂

DIR2, Relé de reactiva de 1 paso. Carril DIN

Código: R11211.

> Relé de alarma: No

> Alimentación Vca: 400 Vca

> N° Pasos: 1

Corriente de entrada: .../250 mAUnidad maniobra: Contactor

Descripción

El relé de corriente reactiva DIR2, es capaz de actuar sobre un circuito en función de la corriente reactiva inductiva o capacitiva que circula por él. El relé DIR2 mide corriente reactiva en mA del secundario de un transformador de corriente .../250 mA tipo MC1 o MC3. En la parte frontal del relé dispone de un mando en el que se ajusta la corriente reactiva a la cual queremos que el relé actúe. Dispone de un LED que indica el estado del relé.

Aplicación

El relé **DIR2**, gracias a su fácil instalación y programación, es ideal para las siguientes aplicaciones:

- o Compensaciones individuales para cargas de pequeña, mediana o gran potencia.
- o Compensación parcial para instalaciones que ya disponen de un equipo automático.
- O Como regulador de todo o nada en instalaciones de baja potencia.
- Para desconectar de forma instantánea y total una batería de condensadores, cuando por cualquier causa la red presenta una elevada corriente capacitiva.
- Control de corrientes reactivas, tanto capacitivas como inductivas, pudiendo dar una señal de alarma en caso de corrientes elevadas.







DIR2

Código: R11211.

Especificaciones

	21/4
Consumo	< 3 VA
Frecuencia	50-60 Hz
Tensión nominal	400 V ~ ±10%
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	35 x 85 x 73 (mm)
Peso Neto (kg)	0,1
Características ambientales	
Grado de protección	IP 40
Humedad relativa (sin condensación)	95%
Temperatura de trabajo	-10 +50 °C
Normas	
Certificaciones	UL
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento	Protección contra descargas eléctricas de doble aislamiento clase II (IEC 61010-1)
Normas	EN 61010, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-8, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, UL 94
Circuito de medida de corriente	
Consumo	< 0,05 VA
Corriente nominal (In)	0,25 A ~
Sobrecarga admisible	1,2 ln
Sobrecarga permanente	1,2 ln
Corriente reactiva de disparo	
Margen de ajuste del disparo: C/K	0,15 2
Retardo de conexión Tc	5 s
Retardo de desconexión Tr	2 s
Salidas digitales de relé	
AC11 le/Ue	10 A / 250 V ca
DC11 le/Ue	0,3 A / 110 V cc
Corriente térmica (Ith)	10 A
Vida eléctrica	10x10 ⁴ maniobras
Vida mecánica	10x10 ⁶ maniobras





Página 3 de 4





DIR2

Código: R11211.

DIR2

Relé de reactiva de 1 paso. Carril DIN

CÓDIGO	TIPO	Unidad maniobra	Nº Pasos	Corriente de entrada
R11211.	DIR2	Contactor	1	/250 mA

Precisa de transformadores MC, no incluidos. Ver apartado M - transformadores de medida y Shunts







DIR2

Código: R11211.

Dimensiones





