

FB3-5-06

FB3-5-06, Filtro del tercer armónico para red monofásica (50 Hz)

Código: R78101. **DESCATALOGADO**

> Sistema: Monofásico
> Frecuencia (Hz): 50
> Corriente máx. neutro: 6

Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3° armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.

Fecha creación: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



FB3-5-06

Filtro del tercer armónico

Código: R78101.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Frecuencia	50 HZ (60 Hz bajo demanda)
Tensión nominal	220/240 Vca F-N
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	204 x 310 x 233 (mm)
Peso Neto (kg)	8
Características ambientales	
Grado de protección	IP 23 (UNE-EN 60529)
Humedad relativa (sin condensación)	95%
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C
Características eléctricas	
Corriente máxima transitoria	10 A (1 min seguido al menos de 5 min a nominal)
Circuito de medida de corriente	
Sobrecarga admisible	6 A (en el conjunto de tomas)
Sobrecarga permanente	6 A (en el conjunto de tomas)

Fecha creación: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.