



## FB3-5-06

FB3-5-06, Filtre du troisième harmonique pour réseau monophasé (50 Hz)

Code: R78101. DESCATALOGADO

- > Système: Monophasés
- > Fréquence (Hz): 50
- > Courant máx.neutre: 6

### La description

Les filtres FB3 sont des filtres de blocage du 3e harmonique, conçus pour réduire ce dernier au sein d'installations à charges monophasées déformantes.

### Application

Charges monophasées : ordinateurs, écrans TFT, projecteurs, etc.



## FB3-5-06

Filtre de troisième harmonique

Code: R78101.

### Spécifications

#### Alimentation en courant alternatif

Fréquence	50 HZ (60 Hz bajo demanda)
Tension nominale	220/240 Vca F-N

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	204 x 310 x 233 (mm)
Poids (kg)	8

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 23 (UNE-EN 60529)
Humidité relative (sans condensation)	95%
Température de travail	-10 ... +50 °C

#### Caractéristiques électriques

Courant transitoire maximum	10 A (1 min suivi d'au moins 5 min jusqu'à la valeur nominale)
-----------------------------	--

#### Circuit de mesure de courant

Surcharge admissible	6 A (au jeu de prises)
Surcharge permanente	6 A (in the set of sockets)