



Line-M-4IO-A

Line-M-4IO-A, Módulo de 4 entradas / salidas analógicas

Código: D73003.

> Protocolo: Modbus/RTU

> Entradas analógicas: 4 (0/4 ... 20 mA)

> Comunicaciones: Bus-Line

> Salida analógica: 4 (0/4 ... 20 mA) |4 (0/2 ... 10 Vdc)

> Fijación: Carril DIN

Descripción

Módulo de 4 entradas y 4 salidas analógicas.

Permite la integración de señales analógicas, 0-4...20mA, provenientes de equipos y sensores de control. El módulo dispone de salidas para replicar las señales registradas a través de sus entradas o, para la conversión de parámetros medidos por de los equipos del sistema Line de forma analógica, 0/4...20mA ó 0/2...10V, para la gestión a través de dispositivos externos.

Los módulos de expansión de la gama line, permiten ampliar prestaciones de los line-EDS-Cloud, line-EDS-PS en cualquiera de sus versiones, y el analizador de redes line-CVM-D32 de una forma sencilla.

Los módulos se conectan laterlamente y son detectados automáticamente en el momento de la conexión lateral, lo que simplifica enormemente la instalación y la configuración de los mismos.

Aplicación

- o Ampliación de entradas / salidas de los analizadores de redes line-CVM-D32 o line-EDS.
- Convertidor a señales analógicas de cualquier parámetro instantáneo que el equipo mide o calcula, incorporando módulos de expansión de salidas analógicas.
- o Control de estado de elementos de la instalación utilizando las entradas analógicas del módulo.







Line-M-4IO-A

Módulo de entradas / salidas analógicas

Código: D73003.

Especificaciones

Características mecánicas		
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	52.5 x 108 x 70 (mm)	
Peso Neto (kg)	0,134	
Características ambientales		
Humedad relativa (sin condensación)	5 95%	
Normas		
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000	
Entradas analógicas		
Cantidad	4	

Line-M-4I0-A

Módulos expandibles E/S analógicas, serie Line

CÓDIGO	TIP0	Protocolo	Entradas analógicas	Salida transistor	Nº relés	Entradas digitales	Salida analógica
D73003.	Line-M-4I0-A	Modbus/RTU	4 (0/4 20 mA)	-	-	-	4 (0/4 20 mA) 4 (0/2 10 Vdc)

Bus-Line: sistema de comunicación RS-485, con conector lateral entre módulos







Line-M-4IO-A

Módulo de entradas / salidas analógicas

Código: D73003.

Dimensiones Conexiones







