

## CCOS-M Out 2

CCOS-M Sal. 2


Código: M25342. DESCATALOGADO

- > Convertidor de cos fi
- > Tipo Salida: 2
- > Salida analógica: 4...20mA
- > Sistema: Monofásico

### Descripción

Los convertidores **CCOS** permiten medir el  $\cos\phi$  de un sistema monofásico.

Los convertidores **CCOS**, disponen de una salida analógica, proporcional a la señal de medida, 0...20 mA ó 4...20 mA. La salida puede ser unidireccional o bidireccional.



## CCOS-M Out 2

Convertidor de coseno  $\phi$

Código: M25342.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna (aislamiento)

Test de impulsos (kV)	4 kV (1,2/50 $\mu$ s)
Tensión de prueba (kV)	3 kV RMS 50 Hz 1min

#### Alimentación en alterna

Consumo	2,5 VA
Frecuencia	40...90 Hz
Tensión nominal	24/115/230/400 Vca (-15...+20 %)

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	95 x 72 x 110 (mm)
Peso Neto (kg)	0,31

#### Circuito de medida de corriente

Corriente medida de fase	0...150 % $I_n$
--------------------------	-----------------

#### Circuito de medida de tensión

Consumo	0,2 VA
---------	--------

#### Normas


Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
---------------------------------------	------

#### Entradas analógicas

Impedancia de carga en corriente	< 500 $\Omega$
Rizado (valor eficaz, RMS)	< 0,5 %
Tiempo de respuesta	< 500 ms (0...99 % $V_n$ )

#### Salidas analógicas

Modo corriente: rango nominal	0...20 mAac / 4...20 mAac
-------------------------------	---------------------------



## CCOS-M Out 2

Convertidor de coseno  $\varphi$

Código: M25342.

### Dimensiones

