



## CR2 Out 1

---

CR2 Sal. 1

Código: M25641. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Convertidor de resistencia
- > Tipo Salida: 1
- > 3
- > Salida analógica: 0...20mA
- > Medida: 1 ... 200 kΩ

## Descripción

---

Los convertidores **CR2** miden la resistencia de un circuito, dando a la salida una señal proporcional al valor de la resistencia medida.

El circuito de entrada está protegido contra tensiones accidentales de hasta 250 V RMS.



## CR2 Out 1

Convertidor de resistencia

Código: M25641.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna (aislamiento)

Test de impulsos (kV)	3 kV (1,2/50µs)
Tensión de prueba (kV)	2 kV RMS 50 Hz 1min

#### Alimentación en alterna

Consumo	2,5 VA
Frecuencia	40...90 Hz
Tensión nominal	24/115/230/400 Vca (-15...+20%)

#### Alimentación en continua (aislamiento)

Test de impulsos (kV)	3 kV (1,2/50µs)
Tensión de prueba (kV)	2 kV RMS 50Hz 1 min

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	40 x 72 x 110 (mm)
Peso Neto (kg)	0,21

#### Circuito de medida de corriente

Corriente medida de fase	20 ... 200 Ω / 2 ... 20 kΩ
--------------------------	----------------------------

#### Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
---------------------------------------	------

#### Entradas analógicas

Impedancia de carga en corriente	< 500 Ω
Rizado (valor eficaz, RMS)	< 0,5 %
Impedancia de carga en tensión	> 500 Ω
Tiempo de respuesta	< 300 ms (0...99 % Vn)

#### Salidas analógicas

Modo corriente: rango nominal	0...10, 20 mAac
Salida desplazada	0,2...2 V / 2...10 V / 4...20 mA



## CR2 Out 1

---

Convertidor de resistencia

Código: M25641.

## Dimensiones

---

