

### **RBZ-25-400**

RBZ-25-400, Reactancia III para Filtros de rechazo

Código: P73130.

> L(mH): 1,53

> Para condensador: CLZ-FP-46/30

> In (A): 36

> Frecuencia (Hz): 50> kvar (400 V): 25> Pérdidas: 93> Un (V): 400

#### Descripción

**CIRCUTOR** dispone de una gama estándar de reactancias de rechazo p=7%, con una frecuencia de resonancia de 189 Hz para redes de 50 Hz (o bajo demanda 227 Hz para redes de 60 Hz). Este es el valor más frecuente de sintonía para evitar cualquier resonancia al armónico  $5^{\circ}$  y superiores. El conjunto condensador-reactancia absorbe parte de la corriente de  $5^{\circ}$  armónico y actúa como un filtro de rechazo para las frecuencias superiores. En algunas instalaciones se requieren otros valores de p%, como por ejemplo 8,7% (170 Hz), 6% (204 Hz), 14% (134 Hz), etc.

CIRCUTOR puede construir bajo demanda reactancias adaptadas a cualquier valor de potencia, p %, tensión y frecuencia. Las reactancias para baja potencia, tipo RZ, están construidas con chapa de bajas pérdidas y bobinadas con conductor de cobre. La conexión se realiza mediante bornes adecuados. Para potencias superiores se emplean las reactancias RBZ con núcleo de chapa magnética con entrehierros múltiples, lo cual le confiere unas excelentes características y muy bajas pérdidas. Los bobinados son con banda de aluminio (o banda de cobre, bajo demanda) y las conexiones de entrada y salida se realizan mediante pletina.

Tanto las reactancias tipo **RZ** como las **RBZ** incorporan una impregnación al vacío de resina con base de poliéster para aumentar el aislamiento, proporcionar mayor consistencia mecánica y reducir el ruido.

#### **Aplicación**

Las reactancias de rechazo de la serie **RZ / RBZ** están indicadas para su uso en baterías de condensadores en instalaciones con un alto contenido de armónicos. Las reactancias deben ser conectadas en serie con cada condensador para asegurar una protección adecuada de los condensadores, así como evitar efectos de resonancia en la instalación.



Página 1 de 3





# **RBZ-25-400**

Reactancia III para Filtros de rechazo

Reactancias

Código: P73130.

### Especificaciones

Alimentación en alterna		
Frecuencia	50 Hz	
Características eléctricas		
Sobrecarga permanente	1,17 x ln	
Factor de sobretensión (p %)	7 % (189 Hz)	
Linealidad (5% L)	1,75 x ln	
Tolerancia L	± 5 %	
Valor de L (mH)	1.53	
Tensión de aislamiento, circuito	3 kV	
Características mecánicas		
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	235 x 165 x 125 (mm)	
Peso Neto (kg)	12,8	
Características ambientales		
Temperatura del ambiente	-10 +45 °C	

#### RZ-RBZ Reactancia III para Filtros de rechazo

CÓDIGO	TIPO	L(mH)	Para condensador	In (A)	Frecuencia (Hz)	kvar (400 V)	Pérdidas	Un (V)	P%
P73110.	RZ-5-400	7,66	CLZ-FP-46/6,25	7,2	50	5	26	400	7%
P73112.	RZ-6,25-400	6,1	CLZ-FP-52/10	9	50	6,25	33	400	7%
P73115.	RZ-10-400	3,83	CLZ-FP-46/12,5	15	50	10	52	400	7%
P73117.	RZ-12,5-400	3,05	CLZ-FP-46/15	18	50	12,5	57	400	7%
P73120.	RZ-15-400	2,55	CLZ-FP-46/19	22	50	15	59	400	7%
P73125.	RBZ-20-400	1,91	CLZ-FP-46/25	29	50	20	79	400	7%
P73130.	RBZ-25-400	1,53	CLZ-FP-46/30	36	50	25	93	400	7%
P73135.	RBZ-30-400	1,27	2 x CLZ-FP-46/19	43	50	30	124	400	7%
P73140.	RBZ-40-400	0,95	2 x CLZ-FP-46/25	58	50	40	149	400	7%
P73145.	RBZ-50-400	0,76	2 x CLZ-FP-46/30	72	50	50	189	400	7%
P73150.	RBZ-60-400	0,63	3 x CLZ-FP-46/25	87	50	60	210	400	7%
P73155.	RBZ-80-400	0,48	3 x CLZ-FP-46/33,3	115	50	80	241	400	7%









## **RBZ-25-400**

Reactancias

Código: P73130.

### **Dimensiones**





Tipo	A mm	B mm	C mm	D* mm	E* mm	F mm	G mm	kg
RBZ-20-400	235	125	165	150	95	7	145	14
RBZ-25-400	235	125	165	150	95	7	145	14
RBZ-30-400	255	125	200	160	95	9	150	19
RBZ-40-400	255	125	200	160	95	9	150	20
RBZ-50-400	255	145	220	160	115	9	175	25
RBZ-60-400	255	145	240	180	115	9	175	28
RBZ-80-400	305	155	255	180	115	11	190	31

Tipo	A mm	B mm	C mm	D* mm	E* mm	F mm	G mm	kg	
RBEZ-40-400	300	145	235	160	113	9	180	30	
RBEZ-50-400	300	145	235	160	113	9	180	30	
RBEZ-60-400	300	145	235	160	113	9	180	30	
RBEZ-80-400	345	155	255	180	121	11	195	40	
* Distance between fixations									



