BMSC45 150V

BMSC45 150V, Voltímetre per a mesura en continua, bobina mòbil, carril DIN

Code: M11768. **DESCATALOGADO**

> Escala: 90° , P1
> Precisió: 1,5
> Rang mesura (V): 150
> Equip: BMSC45

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar
- Classe de precisió 1,5
- Mesura a C.C. De 25 A ... 60 A, o ... 60 mV
- Escales intercanvials

Aplicació

En aplicacions de corrent continu per controlar l'estat del corrent de manera molt ràpida i visual.

Data de creació: 02/07/2025 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

BMSC45 150V

Voltímetres de bobina mòbil

Code: M11768.

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	85 x 65 x 52 (mm)
Fixació	Carril DIN

Característiques ambientals

Grau de protecció	Carril DIN: IP 52 (frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

Normes

Certificacions	CE
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesura de tensió

Consum	1000 Ω/V
Freqüència de mostreig	20...100 Hz
Tensió màxima de mesura permanent	1,2 Vn / 2 Vn permanent 5s

Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja

Pes net (kg)

	0,224

Precisió de mesures

Precisió	1,5 % FE

Data de creació: 02/07/2025 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

BMSC45 150V

Voltímetres de bobina mòbil

Code: M11768.

Dimensions

Conexions

Data de creació: 02/07/2025 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.