



## TA210 15 /5A

TA210 15/5A, Transformador de corrent primari bobinat

Code: M70543.

- > Sistema: Monofàsic
- > Classe 0,5 Potència (VA): 15
- > Classe 1 Potència (VA): 20
- > Classe 3 Potència (VA): 30
- > Rang mesura (A): 15/5
- > Corrent d'entrada: 15 A
- > Tipus transformador: Primari bobinat

### Descripció

- Tipus des de 5 fins a 400 A
- Primari bobinat

### Aplicació

Convertir un corrent nominal elevat a un de més baix per poder ser mesurat per un equip. En instal·lacions on el corrent nominal no sigui gaire gran o on s'hagi de sol·licitar al transformador potència de secundari superiors a 10 VA.



## TA210 15 / 5A

Transformador de corrent per a mida d'alta precisió amb primari bobinat

Code: M70543.

### Especificacions

#### Característiques elèctriques

Factor de seguretat (FS)	FS < 5
Potència	15 VA (Class 0,5)

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	75 x 104,5 x 134 (mm)
Envoltant	Plastic wrap V0 self-extinguishing
Fixació	DIN rail with accessory

#### Característiques ambientals

Classe tèrmica	Class A (+105 °C)
----------------	-------------------

#### Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

Tensió de treball	0,72 kV~ max.
-------------------	---------------

#### Circuit de mesura de corrent

Freqüència nominal	50 / 60 Hz
Mesura corrent primari	15 A
Corrent dinàmic (Idyn)	2,5 Ith
Intensitat tèrmica de curtcircuit (Ith)	60 In
Relació de transformació	... / 5 A

#### Normes

Normes	IEC 44-1, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414
--------	---

#### Pes net (kg)

	0,7
--	-----

#### TA 210

Transformador de corrent primari bobinat

CODI	TIPUS	Rang mesura (A)	Classe 0,5 Potència (VA)	Classe 1 Potència (VA)	Classe 3 Potència (VA)
TA210					
M70541.	TA210 5 / 5A	5/5	15	20	30
M70542.	TA210 10 / 5A	10/5	15	20	30
M70543.	TA210 15 / 5A	15/5	15	20	30
M70544.	TA210 20 / 5A	20/5	15	20	30



## TA210 15 / 5A

Transformador de corrent per a mida d'alta precisió amb primari bobinat

Code: M70543.

CODI	TIPUS	Rang mesura (A)	Classe 0,5 Potència (VA)	Classe 1 Potència (VA)	Classe 3 Potència (VA)
M70545.	TA210 25 / 5A	25 / 5	15	20	30
M70546.	TA210 30 / 5A	30 / 5	15	20	30
M70547.	TA210 40 / 5A	40 / 5	15	20	30
M70548.	TA210 50 / 5A	50 / 5	15	20	30
M70549.	TA210 60 / 5A	60 / 5	15	20	30
M7054A.	TA210 75 / 5A	75 / 5	15	20	30
M7054B.	TA210 100 / 5A	100 / 5	15	20	30
M7054C.	TA210 125 / 5A	125 / 5	15	20	30
M7054D.	TA210 150 / 5A	150 / 5	15	20	30
M7054E.	TA210 200 / 5A	200 / 5	10	20	30
M7054F.	TA210 250 / 5A	250 / 5	15	20	30
M7054G.	TA210 300 / 5A	300 / 5	15	20	30
M7054H.	TA210 400 / 5A	400 / 5	15	20	30
M7054K.	TA210 80 / 5A	80 / 5	15	20	30

Selectable terminal cover and anchorage base are included



## TA210 15 / 5A

---

Transformador de corrent per a mida d'alta precisió amb primari bobinat

Code: M70543.

## Dimensions

---

