



## TCM-420-25-2.5A

TCM-420-25-2.5A, Transformador de corrent amb convertidor 4...20 mA, platina 25 mm

Code: M71041.

- > Diàmetre interior (mm): 25
- > Sortida analògica: 4...20 mA
- > Rang mesura (A): 2.5
- > Corrent entrada: 2.5 A
- > Tipus transformador: Transformador de corrent amb convertidor 4...20 mA

### Especificacions

#### Alimentació auxiliar

Tensió 230 Vac

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat 70 x 87 x 70 (mm)

#### Característiques ambientals

Temperatura de treball -10°...+50 °C

#### Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

Diàmetre interior Ø (mm) 25  
Tensió de treball 0,72 kV~ max.

#### Circuit de mesura de corrent

Freqüència nominal 61 / 60 Hz  
Mesura corrent primari 2.5 A  
Sobrecàrrega permanent 1,5 In  
Relació de transformació 4 ... 20 mA

#### Normes

Normes IEC 44-1, UNE 21 088-1, IEC 664, VDE0110, VDE0414, UL 94, IEC 1010-1, EN 61010-1

#### Pes net (kg)

0,19

#### Precisió de mesures

Precisió ±1,5% In

#### TCM-420-25

Transformador de corrent amb convertidor 4 ... 20 mA, platina 25 mm

CODI	TIPUS	Rang mesura (A)	Diàmetre interior (mm)
Output internal supply 4...20 mA (230 Vac Auxiliary supply)			



## TCM-420-25-2.5A

Code: M71041.

CODI	TIPUS	Rang mesura (A)	Diàmetre interior (mm)
M71041.	TCM-420-25-2.5A	2.5	25
M71042.	TCM-420-25-5A	5	25
M71043.	TCM-420-25-10A	10	25
M71044.	TCM-420-25-20A	20	25
M71045.	TCM-420-25-50A	50	25
M71046.	TCM-420-25-100A	100	25
M71047.	TCM-420-25-200A	200	25



## TCM-420-25-2.5A

Code: M71041.

## Dimensions

