



## TCM-420-25-5A

TCM-420-25-5A, Transformador de corrent amb convertidor 4...20 mA, platina 25 mm

Code: M71042.

- > Diàmetre interior (mm): 25
- > Sortida analògica: 4...20 mA
- > Rang mesura (A): 5
- > Corrent d'entrada: 5 A
- > Tipus transformador: Transformador de corrent amb convertidor 4...20 mA

### Especificacions

#### Alimentació auxiliar

Tensió	230 Vac
--------	---------

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	70 x 87 x 70 (mm)
--	-------------------

#### Característiques ambientals

Temperatura de treball	-10°...+50 °C
------------------------	---------------

#### Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

Diàmetre interior Ø (mm)	25
Tensió de treball	0,72 kV~ max.

#### Circuit de mesura de corrent

Freqüència nominal	62 / 60 Hz
Mesura corrent primari	5 A
Sobrecàrrega permanent	1,5 In
Relació de transformació	4 ... 20 mA

#### Normes

Normes	IEC 44-1, UNE 21 088-1, IEC 664, VDE0110, VDE0414, UL 94, IEC 1010-1, EN 61010-1
--------	--

#### Pes net (kg)

	0,18
--	------

#### Precisió de mesures

Precisió	±1,5% In
----------	----------

#### TCM-420-25

Transformador de corrent amb convertidor 4...20 mA, platina 25 mm

CODI	TIPUS	Rang mesura (A)	Diàmetre interior (mm)
Output internal supply 4...20 mA (230 Vac Auxiliary supply)			



## TCM-420-25-5A

Code: M71042.

CODI	TIPUS	Rang mesura (A)	Diàmetre interior (mm)
M71041.	TCM-420-25-2.5A	2.5	25
M71042.	TCM-420-25-5A	5	25
M71043.	TCM-420-25-10A	10	25
M71044.	TCM-420-25-20A	20	25
M71045.	TCM-420-25-50A	50	25
M71046.	TCM-420-25-100A	100	25
M71047.	TCM-420-25-200A	200	25



## TCM-420-25-5A

Code: M71042.

### Dimensions

