



TC6 020 300A

TC6 020 300A, Transformador de corrent amb convertidor 0...20 mA, platina 40x10 mm

Code: M72036.

- > Platina (mm): 40 x 10
- > Diàmetre interior (mm): 28
- > Sortida analògica: 0...20 mA
- > Rang mesura (A): 300
- > Corrent d'entrada: 300 A
- > Tipus transformador: Transformador de corrent amb convertidor 0...20 mA

Descripció

- Autoalimentat: no necessita alimentació auxiliar
- Corrent de primari des de 50 fins 300 Aca, segons tipus
- Corrent de secundari de 0 ... 20 mA
- Diàmetre interior des de 28 fins a 44 mm, segons tipus
- Dimensió pletina des de 40 x 10 mm fins a 60 x 12 mm

Aplicació

Usat en línies elèctriques per obtenir un corrent proporcional al de primari a 0..20 mA / 4...20 mA al secundari.



TC6 020 300A

Transformadors de corrent amb convertidor

Code: M72036.

Especificacions

Característiques elèctriques

Factor de seguretat (FS)	FS < 5
--------------------------	--------

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	64 x 80.5 x 44 (mm)
Envoltant	Plastic wrap VO self-extinguishing

Característiques ambientals

Classe tèrmica	Class B (+130 °C)
----------------	-------------------

Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

Diàmetre interior Ø (mm)	28
Tensió de treball	0,72 kV~ max.

Circuit de mesura de corrent

Freqüència nominal	50 / 60 Hz
Mesura corrent primari	150 A
Corrent dinàmic (Idyn)	2,5 lth
Intensitat tèrmica de curtcircuit (Ith)	60 In
Relació de transformació	0 ... 20 mA

Pes net (kg)

0,257

TC-020

Transformadors de corrent amb convertidor 4 ... 20 mA o 0...20 mA

CODI	TIPUS	Rang mesura (A)	Pletina (mm)	Diàmetre interior (mm)
Output 0...20 mA				
M72032.	TC6 020 100A	100	40 x 10	28
M72034.	TC6 020 200A	200	40 x 10	28
M72036.	TC6 020 300A	300	40 x 10	28
M72031.	TC6 020 50A	50	40 x 10	28
M72052.	TC8 020 1000A	1000	60 x 12	44
M72053.	TC8 020 1500A	1500	60 x 12	44
M72051.	TC8 020 500A	500	60 x 12	44

For greater currents, use: transformer + transducer



TC6 020 300A

Transformadors de corrent amb convertidor

Code: M72036.

Dimensions

