



## CPG-5

CPG-5, Sensors de corrent rígids

Code: M810B1.

- > Núm. Sensors: 1
- > Secció útil (mm): 20
- > Rang mesura (A): 0,05 ... 5 A
- > I min.(A): 0.05

### Descripció

CIRCUTOR té una àmplia gamma de sensors de corrent per als seus analitzadors de xarxes portàtils. Aquesta àmplia gamma permet mesurar nivells de corrent des dels pocs mA fins a diversos milers d'Amperis. A més, els models disponibles tant en format flexible com rígid, permeten triar la solució més adequada per a cada instal·lació.

### Aplicació

Mesura de valors energètics mitjançant analitzadors de xarxes portàtils.



# CPG-5

Sensors de corrent per a Analitzadors de xarxes portàtils

Code: M810B1.

## Especificacions

### Característiques mecàniques

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 34.5 x 135 x 57 (mm) |
|------------------------------------------|----------------------|

### Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Rang de mesura       | 0,05...5 A c.a.       |
| Rigidesa dielèctrica | 5200 V, 50 Hz, 1 min. |
| Tensió de sortida    | 2 Vc.a.               |

### Circuit de mesura de corrent

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Freqüència nominal | 48...65 Hz                                                                   |
| Tolerància         | 50...500mA (2%) Fase: NC / 0,5...1A (1%) Fase: 3 ° / 1...5A (1%) Fase: 1,7 ° |

### Pes net (kg)

|      |
|------|
| 0,28 |
|------|

## CPG

Sensors de corrent rígids

| CODI    | TIPUS        | Rang mesura (A)             | I min.(A) | Secció útil (mm) | Pletina (mm)              |
|---------|--------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------|
| M810B1. | CPG-5        | 0,05 ... 5 A                | 0.05      | 20               | 20 x 5                    |
| M810B2. | CPG-100      | 1 ... 100 A                 | 1         | 20               | 20 x 5                    |
| M810B3. | CPRG-500     | 1 ... 500 A                 | 1         | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |
| M810B4. | CPRG-1000    | 1 ... 1000 A                | 1         | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |
| M810B5. | CPG-2000/200 | 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A | 1   10    | 64               | 5 - 125 x 5   3 -100 x 10 |
| M810BD. | CFG-5        | 0,01 ... 5 A                | 0.01      | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |
| M810BE. | CFG-10       | 0,005 ... 10 A              | 0.05      | 100              | 5 - 80 x 5   3 -80 x 10   |



## CPG-5

Sensors de corrent per a Analitzadors de xarxes portàtils

Code: M810B1.

### Dimensions

