

# CPG-2000/200

CPG-2000/200, Sensors de corrent rígids

Code: M810B5.

> Núm. Sensors: 1
> Secció útil (mm): 64
> Rang mesura (A): 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A
> I min.(A): 1 | 10

## Descripció

**CIRCUTOR** té una àmplia gamma de sensors de corrent per als seus analitzadors de xarxes portàtils. Aquesta àmplia gamma permet mesurar nivells de corrent des dels pocs mA fins a diversos milers d'Amperis. A més, els models disponibles tant en format flexible com rígid, permeten triar la solució més adequada per a cada instal·lació.

## Aplicació

Mesura de valors energètics mitjançant analitzadors de xarxes portàtils.



Data de creació: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



# CPG-2000/200

Sensors de corrent per a Analitzadors de xarxes portàtils

Code: M810B5.

## Especificacions

### Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

| | |
|---|---|
| Rang de mesura | 1...200 Ac.a. / 10...2000 Ac.a. |
| Rigidesa dielèctrica | 5200 V, 50 Hz, 1 min. |
| Tensió de sortida | 2 Vc.a. |

### Circuit de mesura de corrent

| | |
|---|---|
| Freqüència nominal | 48...65 Hz |
| Tolerància | ESCALA DE 200: 1...3A (0,5% + 70mV) Fase: NC / 3...10A (0,5% + 70mV) Fase: 5 ° / 10...50A (0,5% + 70mV) Fase: 1,5 ° / 50...200A (0,5% + 70mA) Fase: 1 ° ESCALA DE 2000: 10...150A (0,5% + 250mA) Fase: NC / 150...2000A (0,5% + 100mA) Fase: 0,5 ° |

### Característiques mecàniques

| | |
|---|---|
| Pes net (kg) | 1,19 |

**CPG**
Sensors de corrent rígids

| CODI | TIPUS | Rang mesura (A) | I min.(A) | Secció útil (mm) | Pletina (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M810B1. | CPG-5 | 0,05 ... 5 A | 0.05 | 20 | 20 x 5 |
| M810B2. | CPG-100 | 1 ... 100 A | 1 | 20 | 20 x 5 |
| M810B3. | CPRG-500 | 1 ... 500 A | 1 | 52 | 1 - 50 x 5 \|4 - 30 x 5 |
| M810B4. | CPRG-1000 | 1 ... 1000 A | 1 | 52 | 1 - 50 x 5 \|4 - 30 x 5 |
| M810B5. | CPG-2000/200 | 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A | 1 \| 10 | 64 | 5 - 125 x 5 \|3 -100 x 10 |
| M810BD. | CFG-5 | 0,01 ... 5 A | 0.01 | 52 | 1 - 50 x 5 \|4 - 30 x 5 |
| M810BE. | CFG-10 | 0,005 ... 10 A | 0.05 | 100 | 5 - 80 x 5 \|3 -80 x 10 |



Data de creació: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.