



## Kit3-CPG-2000/200

Kit3-CPG-2000/200, Sensors de corrent rígids

Code: M810C5.

- > Núm. Sensors: 3
- > Secció útil (mm): 64
- > Rang mesura (A): 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A
- > I min.(A): 1 | 10

### Descripció

CIRCUTOR té una àmplia gamma de sensors de corrent per als seus analitzadors de xarxes portàtils. Aquesta àmplia gamma permet mesurar nivells de corrent des dels pocs mA fins a diversos milers d'Amperis. A més, els models disponibles tant en format flexible com rígid, permeten triar la solució més adequada per a cada instal·lació.

### Aplicació

Mesura de valors energètics mitjançant analitzadors de xarxes portàtils.



# Kit3-CPG-2000/200

Sensors de corrent per a Analitzadors de xarxes portàtils

Code: M810C5.

## Especificacions

### Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Rang de mesura       | 1...200 Ac.a. / 10...2000 Ac.a. |
| Rigidesa dielèctrica | 5200 V, 50 Hz, 1 min.           |
| Tensió de sortida    | 2 Vc.a.                         |

### Circuit de mesura de corrent

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freqüència nominal | 48...65 Hz                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tolerància         | ESCALA DE 200: 1...3A (0,5% + 70mV) Fase: NC / 3...10A (0,5% + 70mV) Fase: 5 ° / 10...50A (0,5% + 70mV) Fase: 1,5 ° / 50...200A (0,5% + 70mA) Fase: 1 °<br>ESCALA DE 2000: 10...150A (0,5% + 250mA) Fase: NC / 150...2000A (0,5% + 100mA) Fase: 0,5 ° |

### Pes net (kg)

|   |
|---|
| 1 |
|---|

### CPG Sensors de corrent rígids

| CODI    | TIPUS             | Rang mesura (A)             | I min.(A) | Secció útil (mm) | Pletina (mm)              | I min.(A) |
|---------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------|-----------|
| M810B1. | CPG-5             | 0,05 ... 5 A                | 0.05      | 20               | 20 x 5                    |           |
| M810C1. | Kit3-CPG-5        | 0,05 ... 5 A                | 0.05      | 20               | 20 x 5                    |           |
| M810D1. | Kit4-CPG-5        | 0,05 ... 5 A                | 0.05      | 20               | 20 x 5                    |           |
| M810B2. | CPG-100           | 1 ... 100 A                 | 1         | 20               | 20 x 5                    |           |
| M810C2. | Kit3-CPG-100      | 1 ... 100 A                 | 1         | 20               | 20 x 5                    |           |
| M810D2. | Kit4-CPG-100      | 1 ... 100 A                 | 1         | 20               | 20 x 5                    |           |
| M810B3. | CPRG-500          | 1 ... 500 A                 | 1         | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |           |
| M810C3. | Kit3-CPRG-500     | 1 ... 500 A                 | 1         | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |           |
| M810D3. | Kit4-CPRG-500     | 1 ... 500 A                 | 1         | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |           |
| M810B4. | CPRG-1000         | 1 ... 1000 A                | 1         | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |           |
| M810C4. | Kit3-CPRG-1000    | 1 ... 1000 A                | 1         | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |           |
| M810D4. | Kit4-CPRG-1000    | 1 ... 1000 A                | 1         | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |           |
| M810B5. | CPG-2000/200      | 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A | 1   10    | 64               | 5 - 125 x 5   3 -100 x 10 |           |
| M810C5. | Kit3-CPG-2000/200 | 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A |           | 64               | 5 - 125 x 5   3 -100 x 10 | 1   10    |
| M810D5. | Kit4-CPG-2000/200 | 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A |           | 64               | 5 - 125 x 5   3 -100 x 10 | 1   10    |
| M810BD. | CFG-5             | 0,01 ... 5 A                | 0.01      | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |           |
| M810BE. | CFG-10            | 0,005 ... 10 A              | 0.05      | 100              | 5 - 80 x 5   3 -80 x 10   |           |