



KIT3 CPG-100

KIT3 CPG-100, Sensors de corrent rígids

Code: M8601A. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Pletina (mm): 20 x 5
- > N° Sensors: 3 x CPG 100 CIR-e+
- > Secció útil (mm): 20
- > Rang mesura (A): 10 ... 100 A
- > I Δ n mín.(A): 1
- > I min: 1

Especificacions

Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Error en fons d'escala | 0,5 % |
| Rang de mesura | 1...100 Ac.a. |
| Rigidesa dielèctrica | 5200 V, 50 Hz, 1 min. |
| Tensió de sortida | 2 Vc.a. |

Circuit de mesura de corrent

| | |
|--------------------|--|
| Freqüència nominal | 48...65 Hz |
| Tolerància | 1...10A (1%) Fase: NC / 10...100A (0,5%) Fase: 1,5 ° |

Pes net (kg)

| |
|-------|
| 0,786 |
|-------|