



## LR 04-013

LR 04-013, Reactància de filtre per a Convertidor de potència (costat xarxa)

Code: P70306. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > L(mH): 2,5
- > In (A): 13
- > Pèrdues: 18
- > P. motor: 5.5
- > P. motor (CV): 7

### Especificacions

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	120 x 125 x 70 (mm)
Envoltant	Conductor type: copper wire

#### Característiques ambientals

Classe tèrmica	class F (+155 °C) On request: class H (+180 °C)
Grau de protecció	IP 00
Instal·lació, lloc, posició.	Inside
Temperatura de l'ambient	-10 ... +45 °C

#### Característiques elèctriques

Linealitat (5% L)	1,5 In
Sobrecàrrega màxima transitòria	2 In (1 min)
Tensió	Fins a 1000 Vca
Tolerància L	± 5 %
Valor de L (mH)	2.5
Tensió d'aïllament, circuit	4 kV

#### Circuit de mesura de corrent

Corrent nominal (In)	Segons taula. Sota demanda altres valors
Sobrecàrrega admissible	1,7 In
Sobrecàrrega permanent	1,7 In

#### Normes

Normes	UNE-EN 60289 , IEC 60076
--------	--------------------------

#### Pes net (kg)

	2,3
--	-----