



LR 04-017

LR 04-017, Reactància de filtre per a Convertidor de potència (costat xarxa)

Code: P70307. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > L(mH): 1,85
- > In (A): 17
- > Pèrdues: 25
- > P. motor: 7.5
- > P. motor (CV): 10

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	150 x 150 x 75 (mm)
Envoltant	Conductor type: copper wire

Característiques ambientals

Classe tèrmica	class F (+155 °C) On request: class H (+180 °C)
Grau de protecció	IP 00
Instal·lació, lloc, posició.	Inside
Temperatura de l'ambient	-10 ... +45 °C

Característiques elèctriques

Linealitat (5% L)	1,5 In
Sobrecàrrega màxima transitòria	2 In (1 min)
Tensió	Fins a 1000 Vca
Tolerància L	± 5 %
Valor de L (mH)	1.85
Tensió d'aïllament, circuit	4 kV

Circuit de mesura de corrent

Corrent nominal (In)	Segons taula. Sota demanda altres valors
Sobrecàrrega admissible	1,7 In
Sobrecàrrega permanent	1,7 In

Normes

Normes	UNE-EN 60289 , IEC 60076
--------	--------------------------

Pes net (kg)

2,6
