

Cir-SET 130

,

Code: QS130

Descripció

El **Cir-SET** és un registrador estàtic trifàsic per a la mesura valors elèctrics com tensió, corrent, potència, energia activa (precisió 0,5S) i energia reactiva (precisió 1) amb possibilitat de comunicacions GSM/GPRS , Ethernet, RS232 i RS485.

Cir-SET adapta les noves tecnologies per oferir una gran versatilitat en programació, comunicacions i mòduls d'expansió, donant com a resultat un mesurador adaptable a qualsevol necessitat de lusuari.

Aplicació

CirSET és un registrador en 4 quadrants (consum i generació), adequat per a la seva instal·lació en sub-estacions elèctriques.
L'equip ofereix 8 o 16 variables configurables a ser guardades a la seva memòria interna (18.000 o 9.000 registres), a més de múltiples registres instantanis a través del protocol Modbus RTU.

Data de creació: 06/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



Cir-SET 130

Registrador per a Sub-estacions

Code: QS130

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	172 x 255 x 67 (mm)
Pes net (kg)	0,5

Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interfície	Ethernet

Comunicació sèrie

Tecnologia / Tipus	RS-232|RS-485

Cir-SET-1/3
Analitzador de xarxes fixes

CODI	TIPUS
Additional modules	
QS130	Cir-SET 130
QS320	Cir-SET 320
QS340	Cir-SET 340

Data de creació: 06/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.