



FB3-5-06

FB3-5-06, Filtre del tercer harmònic per a xarxa monofàsica (50 Hz)

Code: R78101. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Sistema: Monofàsic
- > Freqüència (Hz): 50
- > Corrent màx. neutre: 6

Descripció

Els filtres FB3 són filtres de bloqueig del 3r harmònic, dissenyats per a la reducció del dit harmònic en instal·lacions amb càrregues monofàsiques distorsionants.

Aplicació

Per a càrregues monofàsiques com ara ordinadors personals, pantalles TFT, projectors, etc.



FB3-5-06

Filtre del tercer harmònic

Code: R78101.

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	50 HZ (60 Hz bajo demanda)
Tensió nominal	220/240 Vca F-N

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	204 x 310 x 233 (mm)
--	----------------------

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 23 (UNE-EN 60529)
Humitat relativa (sense condensació)	95%
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

Característiques elèctriques

Sobrecàrrega màxima transitòria	10 A (1 min seguit almenys de 5 min a nominal)
---------------------------------	--

Circuit de mesura de corrent

Sobrecàrrega admissible	6 A (en el conjunt de tomes)
Sobrecàrrega permanent	6 A (in the set of sockets)

Pes net (kg)

8