



FB3T-5-32-21

FB3T-5-32-21, Filtre del tercer harmònic per a xarxa trifàsica (50 Hz)

Code: R78125. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Sistema: Trifàsic + Neutre
- > Freqüència (Hz): 50
- > Corrent màx. neutre: 32

Descripció

Els filtres FB3 són filtres de bloqueig del 3r harmònic, dissenyats per a la reducció del dit harmònic en instal·lacions amb càrregues monofàsiques distorsionants.

Aplicació

Per a càrregues monofàsiques com ara ordinadors personals, pantalles TFT, projectors, etc.



FB3T-5-32-21

Filtre del tercer harmònic

Code: R78125.

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	50 Hz
Tensió nominal	Hasta 750 Vca

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	370 x 280 x 300 (mm)
--	----------------------

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 21 (UNE-EN 60529)
Humitat relativa (sense condensació)	95%
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

Característiques elèctriques

Sobrecàrrega màxima transitòria	1,5 (1 min every 10 min)
---------------------------------	--------------------------

Pes net (kg)

	17
--	----



FB3T-5-32-21

Filtre del tercer harmònic

Code: R78125.

Dimensions

