



## WB-eBasic T2S32

WB-eBasic T2S32, Caixa domèstica de recàrrega

Code: V26040. DESCATALOGADO

- > Tipus Sortida: 400 V - 32 A - 22 kW
- > Corrent d'entrada: 32 A
- > Tipus connector: Base Tipus 2
- > Mode recàrrega: 3
- > N° Preses: 1

## Especificacions

### Característiques mecàniques

|  |                      |
|--|----------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 225 x 320 x 124 (mm) |
|--|----------------------|

### Pes net (kg)

|  |      |
|--|------|
|  | 5,36 |
|--|------|

### Sortida 1

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Corrent màxim      | 32 A           |
| Potència màxima    | 22 kW          |
| Interval de tensió | 400 Vca        |
| Tipus de connector | Base Tipus 2   |
| Tipus de xarxa     | Trifàsica (CA) |

Caixa plàstic ABS auto extingible, IP54-IK10. Dimensions 320x225x130 mm. Compatible amb gestor de potència CirBE0N. Suport per a cable inclòs en el model amb cable. Les caixes tipus 2 poden alimentar-se i donar sortida en monofàsic o trifàsic. Si s'alimenten en monofàsic donaran sortida monofàsica i si s'alimenten en sistema trifàsic donaran sortida en trifàsic