



Kit-12L AR5L-1MB

Kit-12L AR5L-1MB, Analizador de redes portátil

Código: M80853. DESCATALOGADO

- > Transporte: Bolsa
- > Programa: Armónicos Perturbaciones
- > N° Sensores: 3 x C-FLEX - 80 cm 1 x CF-5
- > Canales de medida de corriente: 4
- > Equipo: AR5L

Descripción

- Mide todos los principales parámetros eléctricos de una red eléctrica
- Mide en verdadero valor eficaz
- Contador de energía incorporado
- Con 4 canales de tensión y 4 de corriente
- Autotrigger configurable según las magnitudes que se deseen
- Idiomas: español e inglés
- Display retroiluminado LCD, de gran tamaño
- CAT III 600 V (EN 61010).Certificado UL
- Visualización de hasta 30 parámetros eléctricos en pantalla
- Pequeño tamaño y reducido peso, solo 800 g.
- Ficheros independientes para cada medida
- Incluye potente software de análisis: POWER VISIÓN PLUS
- Configurable mediante menú
- Posibilidad de trabajar sin alimentación externa con una autonomía de hasta 8 horas
- Comunicación RS-232 con PC
- Autodetección de pinzas
- Autoselección de parámetros a guardar
- Cálculo del tiempo restante hasta llenado de memoria
- Memoria lineal o memoria rotativa (según configuración)

Aplicación

Estudio completo de una instalación donde el analizador es capaz de realizar diferentes tipos de registro: armónicos, perturbaciones, comprobación de contadores, transitorios, flicker, etc.



Kit-12L AR5L-1MB

Código: M80853.

Especificaciones

Características mecánicas

| | |
|----------------|---|
| Peso Neto (kg) | 5 |
|----------------|---|

Capacidad de memoria: Programa armónicos, registrando 30 parámetros de red, con período de registro a 15 min, dispone de una autonomía de hasta 80 días de memoria Cables de tensión, alimentador y Software Power-Vision incluidos.