

TRMC 210 -0.5S-3X100/5

TRMC 210 -0.5S-3X100/5, Transformador de corriente para contadores con verificación en origen, primario bobinado, clase 0,5S

Código: Q309810000001

> Pletina (mm): Primario bobinado
> Clase 0,5S Potencia (VA): 2,5
> Rango medida (A): 100/5
> Corriente de entrada: 100/5 A

Especificaciones


Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	145 x 110 x 86 (mm)

kit3-TRMC210.2
Transformador de corriente para contadores con verificación en origen, primario bobinado, clase 0,5S

CÓDIGO	TIPO
Q30981.	TRMC 210 -0.5S-3X100/5
Q30982.	TRMC 210 -0.5S-3X150/5
Q30983.	TRMC 210 -0.5S-3X200/5
Q30984.	TRMC 210 -0.5S-3X300/5
Q30985.	TRMC 210 -0.5S-3X400/5
Q30986.	TRMC 210 -0.5S-3X500/5
Q30987.	TRMC 210 -0.5S-3X600/5
Q3098D.	TRMC 210-3x50/5
Q309810000001	TRMC 210 -0.5S-3X100/5
Q309820000001	TRMC 210 -0.5S-3X150/5
Q309830000001	TRMC 210 -0.5S-3X200/5
Q309840000001	TRMC 210 -0.5S-3X300/5
Q309850000001	TRMC 210 -0.5S-3X400/5
Q309860000001	TRMC 210 -0.5S-3X500/5
Q309870000001	TRMC 210 -0.5S-3X600/5


Fecha creación: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



TRMC 210 -0.5S-3X100/5

Código: Q309810000001

Dimensiones



Conexiones

