

Cir-SET 340

,

Código: QS340

Descripción

El Cir-SET 130/320/340 es un registrador estático trifásico para la medida valores eléctricos como tensión, corriente, potencia activa y potencia reactiva con posibilidad de comunicaciones GSM/ GPRS, Ethernet, RS232 y RS485.
Cir-SET 130/320/340 adapta las nuevas tecnologías para ofrecer una gran versatilidad en programación, comunicaciones y módulos de expansión, dando como resultado un medidor adaptable a cualquier necesidad del usuario.

Aplicación

CirSET es un registrador en 4 cuadrantes (consumo y generación), adecuado para su instalación en sub-estaciones eléctricas.
El equipo ofrece 8 ó 16 variables configurables a ser guardadas en su memoria interna (18.000 ó 9.000 registros), además de múltiples registros instantáneos a través del protocolo Modbus RTU.

Fecha creación: 06/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



Cir-SET 340

Registrador para Sub-estaciones

Código: QS340

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	172 x 255 x 67 (mm)

Cir-SET-1/3
Analizador de redes fijos

CÓDIGO	TIPO
Módulos adicionales	
QS130	Cir-SET 130
QS320	Cir-SET 320
QS340	Cir-SET 340